

THÔNG BÁO

**Đề phòng tai nạn điện trong nhân dân và hỏa hoạn khi sử dụng điện
trong mùa nắng nóng, ngày 30/4/2026 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2026**

Nhằm đề phòng tai nạn điện xảy ra trong nhân dân và sự cố cháy nổ khi sử dụng điện trong mùa nắng nóng, ngày 30/4/2026 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2026.

Điện lực Ngọc Hiển, xin thông báo một số ***“Biện pháp đề phòng tai nạn điện và hỏa hoạn khi sử dụng điện”*** cần biết như sau:

1. Khi đi ra khỏi nhà hoặc không có người lớn trong nhà hoặc những khi ột (quầy) buôn bán khi đóng cửa ra về nên cắt cầu dao điện tổng, phòng tránh chạm chập, gây hỏa hoạn.
2. Không chạm vào chỗ đang có điện trong nhà như: Ổ cắm điện; cầu dao, cầu chì không có nắp đậy; chỗ tróc vỏ bọc cách điện của dây dẫn điện; chỗ mối nối dây; dây điện trần... để không bị điện giật chết người và chạm chập gây hỏa hoạn.
3. Dây dẫn điện trong nhà phải được đặt trong ống cách điện và dùng loại dây có vỏ bọc cách điện, có tiết diện dây đủ lớn để có dòng điện cho phép của dây dẫn lớn hơn dòng điện phụ tải để dây điện không bị quá tải gây chạm chập, phát hỏa trong nhà.
4. Phải lắp cầu dao hoặc áp-tô-mát hoặc thiết bị ngắt nhanh (*tự động*) ở phía sau điện kế (*đồng hồ điện*), ở đầu đường dây điện chính trong nhà, ở đầu mỗi nhánh dây phụ và lắp cầu chì ở trước các ổ cắm điện để ngắt nhanh dòng điện khi có chạm chập hoặc quá tải, ngăn ngừa phát hỏa do điện.
5. Nên đặt cầu dao điện (CB), công tắc điện, ổ cắm điện cách mặt đất ở vị trí cao hơn 1,5 mét để trẻ em không sờ tới được phòng tránh tai nạn.
6. Không nên dùng dây đang có điện hoặc cột dây vào cột điện, tủ điện để phơi quần áo và các vật dụng khác.
7. Khi ghim (*cắm*) ổ điện, bật công tắc điện, nấu, ủi đồ bằng điện ... thì tay phải khô, chân phải mang dép nhựa, cao su, guốc khô, đứng trên ghế bằng gỗ khô hoặc nhựa cách điện.

8. Khi sử dụng các công cụ điện cầm tay (như: máy khoan cầm tay, máy mài, cắt cầm tay...) phải mang găng tay cách điện hạ thế để không bị điện giật khi công cụ điện bị rò điện.

9. Nên nối đất vỏ kim loại vật dụng dùng điện như: Vỏ tủ lạnh, động cơ điện (mô tơ), máy giặt, bếp điện ... để được an toàn.

10. Khi nối dây điện mỗi nối phải so le nhau và chắc chắn hoặc nối dây bằng kẹp chuyên dùng và bọc kính bằng băng keo cách điện để tránh chạm chập gây hỏa hoạn.

11. Khi sửa chữa điện trong nhà phải cắt cầu dao điện tổng và treo bảng: **“Cấm đóng điện, có người đang làm việc”** tại cầu dao để tránh tình trạng người khác đóng điện trở lại gây tai nạn.

12. Không để trang thiết bị điện phát nhiệt ở gần đồ vật dễ cháy, nổ để không làm phát hỏa trong nhà.

13. Không sử dụng dây điện, thiết bị điện, đồ dùng điện trong nhà... có chất lượng kém, vì các thiết bị điện này có lớp cách điện xấu dễ gây chạm chập, rò điện ra vỏ gây điện giật chết người cho người sử dụng, gây phát hỏa trong nhà.

14. Không bắn súng hoặc ném đất đá, thanh, dây kim loại, pháo hoa, dây kim tuyến, vật lạ... vào đường dây điện, trạm điện vì có thể làm chạm chập, đứt dây gây nguy hiểm.

15. Không xây dựng, coi nới nhà cửa, công trình gần đường dây, trạm điện vì có thể vi phạm khoảng cách an toàn gây chạm chập, đứt dây, phóng điện rất nguy hiểm, làm bỏng nặng, chết người.

16. Không được tới gần đường dây, trạm điện cao áp hoặc bằng bất cứ cách gì như: leo lên mái nhà, sân thượng; leo ra ban-công, lan-can, ô-văng ... từ các nhà ở, công trình gần đường dây điện, trạm điện.

17. Không đưa cần cầu của xe cầu hoặc đưa đồ vật dài ... lên gần đường dây điện, trạm điện để đề phòng bị điện giật hoặc bị điện cao thế phóng chết người.

18. Khi triều cường, ngập nước ... không chạm người vào cột điện, trạm điện, dây chằng cột, dây nối đất, thùng điện kế, thùng cầu dao ... để đề phòng điện giật do rò điện.

19. Khi phát hiện có người bị điện giật cần khẩn trương tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện và gọi điện thoại cho Công ty Điện lực cắt nguồn điện (Nếu là nguồn điện cao áp) hoặc dùng cây khô hay vật cách điện để tách nguồn điện ra khỏi nạn nhân (Nếu là nguồn điện hạ áp) và nhanh chóng cứu chữa người bị nạn, đồng thời gọi số điện thoại cấp cứu 115.

20. Khi phát hiện sự cố ảnh hưởng đến công trình điện, cháy nổ, cột điện đổ, gãy, ngã hoặc dây điện đứt rơi xuống đất, ruộng, ao hồ, vuông tôm ... người phát hiện không được đến gần và lập tức cảnh báo, ngăn không cho mọi người đến gần và thông báo cho Điện lực huyện/thành phố hay Đội (Tổ) quản lý điện khu vực gần nhất biết hoặc báo ngay cho Tổng đài ngành điện khẩn cấp theo số **19001006 hoặc 19009000**.

Điện lực Ngọc Hiền, khẩn thiết kêu gọi nhân dân hãy hết sức cẩn thận trong việc sử dụng điện, không nên coi thường tính chất nguy hiểm của nguồn điện và thực hiện tốt các điều cơ bản nêu trên để đề phòng tai nạn điện trong nhân dân và hỏa hoạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Đọc 3 lần/ngày (sáng, trưa, chiều vào các ngày 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29/4/2026)/.

Nơi nhận:

- Phòng văn hóa các xã “bản giấy”;
- Các Trường THPT (bản giấy);
- UBND các xã (b/c giấy);
- Ban lãnh đạo ĐL (để b/c);
- Lưu: VT, KT.Quynh.

TRƯỞNG ĐIỆN LỰC

Nguyễn Minh Hiếu